

GENERADOR	Frecuencia nominal	60 HZ		
	Salida stand by	36 KVA - 28.8 KW		
	Tablero	SMARTGEN 4020N		
	Generador	Y184G		
SALIDA DE CORRIENTE	Modo de regulación	AVR		
	Nº de fases	Trifásica		
	Voltaje	127V-220 V		
MOTOR	Modelo	YANGDONG Y4100D		
	Desplazamiento	3.707 L		
	Velocidad de rotación	1800 rpm		
	Combustible	Diesel		
	Sistema de refrigeración	Agua		
	Sistema de arranque	Eléctrico		
	Tipo de aceite	15 W - 40		
	Consumo de combustible (gl/h)	Prime	2.47	
MANUFACTURA	China			
ACCESORIOS INCLUIDOS	Batería y cable			
	Tanque diario de combustible			
	Kit de herramientas básico			
	Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento			
	Cabina original de fábrica			
ACCESORIOS NO INCLUIDOS	Instalación eléctrica			
	Mano de obra, instalación y puesta en servicio			
	Conexiones de sistema de escape			
		Entrega en el sitio		
				
PESO		910 Kg		
DIMENSIONES		LARGO	ANCHO	ALTO
		2.23 Mts	0.95 Mts	1.35 Mts

*Las fotografías son ilustrativas

*Las medidas (LARGO - ANCHO - ALTO) son aproximadas