

<b>GENERADOR</b>	Frecuencia nominal	60 HZ				
	Salida stand by	48 KVA - 38.4 KW				
	Tablero	SMARTGEN 4020N				
	Generador	Y184H				
<b>SALIDA DE CORRIENTE</b>	Modo de regulación	AVR				
	N° de fases	Trifásica				
	Voltaje	127V-220V				
<b>MOTOR</b>	Modelo	YANGDONG Y4105D				
	Desplazamiento	4.087 L				
	Velocidad de rotación	1800 rpm				
	Combustible	Diesel				
	Sistema de refrigeración	Agua				
	Sistema de arranque	Eléctrico				
	Tipo de aceite	15 W - 40				
	Consumo de combustible (gl/h)	Prime	3.33			
<b>MANUFACTURA</b>	China					
<b>ACCESORIOS INCLUIDOS</b>	Batería y cable					
	Tanque diario de combustible					
	Kit de herramientas básico					
	Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento					
	Cabina original de fábrica					
<b>ACCESORIOS NO INCLUIDOS</b>	Instalación eléctrica					
	Mano de obra, instalación y puesta en servicio					
	Conexiones de sistema de escape					
	Entrega en el sitio					
						
				<b>MODULO DE CONTROL</b>		
<b>PESO</b>				1.120 Kg		
<b>DIMENSIONES</b>				<b>LARGO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>ALTO</b>
				2.23 Mts	0.95 Mts	1.20 Mts

\*Las fotografías son ilustrativas

\*Las medidas (LARGO - ANCHO - ALTO) son aproximadas