


<b>GENERADOR</b>	Frecuencia nominal	60 HZ	
	Salida stand by	8,2 KVA - 6,5 KW	
	Tablero	ANÁLOGO	
	Generador	YORKING	
<b>SALIDA DE CORRIENTE</b>	Modo de regulación	AVR	
	Nº de fases	Trifásica	
	Voltaje	127V-220V	
<b>MOTOR</b>	Modelo	YD192FA	
	Velocidad de rotación	3600 rpm	
	Combustible	Diesel	
	Capacidad del tanque	12.5 L	
	Sistema de refrigeración	Aire	
	Sistema de arranque	Eléctrico	
	Tipo de aceite	15 W - 40	
<b>MANUFACTURA</b>	Nivel de ruido	82 dD	
		China	
<b>ACCESORIOS INCLUIDOS</b>		Batería y cable	
		Tanque diario de combustible	
		Kit de herramientas básico	
		Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento	
<b>ACCESORIOS NO INCLUIDOS</b>		Cabina original de fábrica	
		Instalación eléctrica	
		Mano de obra, instalación y puesta en servicio	
		Conexiones de sistema de escape	
	Entrega en el sitio		
<b>PESO</b>		138 Kg	
<b>DIMENSIONES</b>	<b>LARGO</b>	0.74 Mts	
	<b>ANCHO</b>	0.49 Mts	
	<b>ALTO</b>	0.68 Mts	

\*Este equipo esta diseñado para uso de emergencia, no se recomienda para trabajo continuo.

\*Las fotografías son ilustrativas

\*Las medidas (LARGO - ANCHO - ALTO) son aproximadas