

YORKING

YDE8500T3

GENERADOR	Frecuencia nominal	60 HZ		
	Salida stand by	8,2 KVA - 6,5 KW		
	Tablero	ANALOGO		
	Generador	YORKING		
SALIDA DE CORRIENTE	Modo de regulación	AVR		
	N° de fases	Trifásica		
	Voltaje	127V-220V		
MOTOR	Modelo	YD192FA		
	Velocidad de rotación	3600 rpm		
	Combustible	Diesel		
	Capacidad del tanque	16 L		
	Sistema de refrigeración	Aire		
	Sistema de arranque	Eléctrico		
	Tipo de aceite	15 W - 40		
	Nivel de ruido	72 dD		
MANUFACTURA	China			
ACCESORIOS INCLUIDOS	Batería y cable			
	Tanque diario de combustible			
	Kit de herramientas básico			
	Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento			
ACCESORIOS NO INCLUIDOS	Cabina original de fábrica			
	Instalación eléctrica			
	Mano de obra, instalación y puesta en servicio			
	Conexiones de sistema de escape			
	Entrega en el sitio			
	PESO	180 Kg		
	DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO
		1.11 Mts	0.75 Mts	0.84 Mts



*Este equipo esta diseñado para uso de emergencia, no se recomienda para trabajo continuo.

*Las fotografías son ilustrativas

*Las medidas (LARGO - ANCHO - ALTO) son aproximadas