

GENERADOR	Frecuencia nominal	60 HZ		
	Salida stand by	5,5 KVA - 5,5 KW		
	Tablero	ANÁLOGO		
	Generador	YORKING		
SALIDA DE CORRIENTE	Modo de regulación	AVR		
	Nº de fases	Bifásica		
	Voltaje	127V- 220 V		
MOTOR	Modelo	YD186FA		
	Velocidad de rotación	3600 rpm		
	Combustible	Diesel		
	Capacidad del tanque	12 L		
	Sistema de refrigeración	Aire		
	Sistema de arranque	Eléctrico		
	Tipo de aceite	15 W - 40		
	Nivel de ruido	80 dD		
MANUFACTURA	China			
ACCESORIOS INCLUIDOS	Batería y cable			
	Tanque diario de combustible			
	Kit de herramientas básico			
	Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento			
ACCESORIOS NO INCLUIDOS	Cabina original de fábrica			
	Instalación eléctrica			
	Mano de obra, instalación y puesta en servicio			
	Conexiones de sistema de escape			
		Entrega en el sitio		
PESO		100 Kg		
DIMENSIONES		LARGO	ANCHO	ALTO
		0.74 Mts	0.49 Mts	0.64 Mts

*Este equipo esta diseñado para uso de emergencia, no se recomienda para trabajo continuo.

*Las fotografías son ilustrativas

*Las medidas (LARGO - ANCHO - ALTO) son aproximadas