


GENERADOR	Frecuencia nominal	60 HZ			
	Salida stand by	7 KVA - 5,6 KW			
	Tablero	ANÁLOGO			
	Generador	YORKING			
SALIDA DE CORRIENTE	Modo de regulación	AVR			
	Nº de fases	Trifásica			
	Voltaje	127V-220 V			
	Modelo	YD186FA			
MOTOR	Velocidad de rotación	3600 rpm			
	Combustible	Diesel			
	Capacidad del tanque	12 L			
	Sistema de refrigeración	Aire			
	Sistema de arranque	Eléctrico			
	Tipo de aceite	15 W - 40			
	Nivel de ruido	80 dD			
MANUFACTURA	China				
ACCESORIOS INCLUIDOS	Batería y cable				
	Tanque diario de combustible				
	Kit de herramientas básico				
	Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento				
ACCESORIOS NO INCLUIDOS	Cabina original de fábrica				
	Instalación eléctrica				
	Mano de obra, instalación y puesta en servicio				
	Conexiones de sistema de escape				
	Entrega en el sitio				
PESO		91 Kg			
DIMENSIONES		LARGO	ANCHO	ALTO	
		0.74 Mts	0.49 Mts	0.64 Mts	

*Este equipo esta diseñado para uso de emergencia, no se recomienda para trabajo continuo.

*Las fotografías son ilustrativas

*Las medidas (LARGO - ANCHO - ALTO) son aproximadas